



# LM 40 SET

Tondeuse à batterie poussée

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



**Batterie et chargeur  
INCLUS**



Moteur : **brushless**  
Puissance : **900 W**  
Voltage : **36 V (nominal) / 40 V (max.)**  
Ampérage : **4 Ah \***



Temps de chargement  
batterie : **150 min**  
Autonomie à vide : **60 min**



Carter : **polypropylène**



Roues (avt./arr.) : **140 mm / 200 mm**  
Grandes roues arrière : **oui**  
Avancement : **poussée**



Roulements roues : **bagues**



En plus : **Chargeur et batterie inclus**

Bac de ramassage : **50 l, souple avec hard-top**  
Indicateur de remplissage : **oui**



Mulching : **-**  
Déflecteur : **arrière, inclus**



Poids (env.) : **20 kg (avec batterie)**



Brancard : **ergonomique, repliable**  
Réglage en hauteur : **oui, 3 positions**



Largeur de coupe : **40 cm**  
Hauteur de coupe : **25 - 75 mm**  
Réglage hauteur de coupe : **6 positions, centralisé**



\* Disponible également avec batterie 2 Ah


Référence : 18AL0SO600



**ACCESSOIRES &  
PIÈCES DÉTACHÉES**



Housse de protection :  
Réf. : 2024-U1-0002



Visuel non contractuel

Lame de rechange :  
Réf. : 1111-M6-0085

**+ D'INFOS SUR...**

## Batteries

**2 Ah**  
36 V (nominal)  
40 V (max.)  
Marque Samsung  
0,8 kg

**4 Ah**  
36 V (nominal)  
40 V (max.)  
Marque Samsung  
1,2 kg

## Chargeur

36 V (nominal) / 40 V (max.)  
2 Ah  
Temps de charge :  
- batterie 2 Ah : 60 min  
- batterie 4 Ah : 150 min